


بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران





طراحی و اجرای روش بسیار دقیق تنظیم هممرکزی و همراستائی عدسیها در یک سامانهی تصویربرداری به منظور بهبود کیفیت تصویر با بازتاب جبههموج کروی از سطوح عدسیها

مسعود مردانی، امید سعادتمند، میثم اشتری، سمیه خلیلی و مهرداد سلطانیان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده – در این تحقیق روشی بسیار دقیق، به منظور تنظیم همراستائی و هممرکزی عدسیها، در یک سامانهی تصویربرداری ارائه خواهد شد. با خواهد شد. در این روش از جبههموج کروی خروجی از یک اتوکلیماتور و عدسی کانونیکننده به منظور تنظیمات استفاده خواهد شد. با بازتاب جبههموج کروی از سطح پشتی هر عدسی، همراستائی آن تنظیم خواهد شد. تنظیمات هممرکزی و همراستائی، برای کلیهی عدسیهای سامانهی تصویربرداری انجام و سامانه با کیفیت بسیار بالا مونتاژ خواهد شد.

كليد واژه - همراستائي، هممركزي، تابع انتقال مدولاسيون، اتوكليماتور، عدسي كانوني كننده

Designing & performing an accurate method for accurate adjustment of tilt and de-center in lenses in an optical system for quality enhancement

Masoud Mardani¹, Omid Saadatmand¹, Meysam Ashtari¹, Somaye Khalili¹, Mehrdad Soltanian¹

¹ Malek-e-Ashtar University

Abstract-in this research an accurate method for adjustment of tilt and de-center in an optical system is presented. In this method exit spherical wave-front of and autocollimator and objective is used. De-center and tilt of each lens are adjusted through reflecting spherical wave-front from the front surface and back surface of each lens, respectively. Adjustment of decenter and tilt for all lenses is performed while the performance of system is enhanced considerably.


Keywords: alignment, de-center, modulation transfer function, autocollimator, microscope objective

١ - مقدمه


در یک سامانهی تصویربرداری، هممحور و هممر کز بودن دقیق عدسیها، در کیفیت تصویر اهمیت فراوان دارد. این اهمیت به گونهای است که در یک سامانهی تصویربرداری چنانچه قطعات ایتیکی و مکانیکی، با دقت بالا ساخته شونداما روشی به منظور انجام تنظیمات هممر کزی و همراستائی، طراحی و اجرا نشوده كيفيت تصوير نامطلوب خواهد بود [1]. در روشي كه در مرجع [2] طراحی و اجرا شد، هممر کزی عدسی ها با باز تاب جبههموج کروی از سطح بالائی هر عدسی و همراستائی آنها با بازتاب جبههموج تخت از تیغهی متوازی السطوح قرار گرفته بر روی مونت مکانیکی هر عدسی تنظیم شد. در روش اجرا شده در مرجع [2] دقت تنظيم همراستائي، بسيار وابسته به دقت مونتاژ هر لنــز داخــل مونت مکانیکی آن است زیرا آنچه در عمل، همراستا می شود محور مکانیکی مونت مكانيكي است و نه محور اپتيكي عدسي. بنابراين هر آنچه خطا در انطباق محور اپتیکی عدسی با محور مکانیکی مونت وجود داشته باشد، در همراستائی نیز وارد خواهد شد در این تحقیق در ابتدا با شبیهسازی در نرمافزار طراحی اپتیکی OSLO، [3]، تاثير عدم همركزي و عدم همراستائي عدسيها، در تابع انتقال مدولاسیون، MTF، یک سامانهی تصویربرداری، موردارزیابی قرار خواهد گرفت. سیس روش جدیدی به منظور تنظیم همراستائی عدسی ها طراحی و اجرا خواهد شد در روش جدید با باز تاب جبههموج کروی از سطح بالائی هر عدسی، هممرکزی هر لنز تنظیم خواهد شد و با بازتاب جبههموج کروی از سطح پشتی هر عدسی، همراستائی آن لنز تنظیم خواهد شد روش طراحی شده، برای یک سلمانهی تصویربرداری اجرا و تاثیر آن در افزایش کیفیت تصویر سامانه، مورد ارزیایی قرار خواهد گرفت.

۲-شبیه سازی تاثیر عدم هم مرکزی و عدم هم راستائی بر کیفیت تصویر در یک سامانه ی تصویر برداری در نرمافزار OSLO

چیدمان اپتیکی عدسی ها در سامانه ی تصویربرداری مورد نظر، در شکل ۱ دیده می شود. در شکل ۲، منحنی MTF سامانه ی طراحی شده، منطبق بر منحنی MTF سامانه ی محدود به پراش دیده می شود. چنانچه در نرم افزار، به عنوان مثال عدسی شماره ی ۲، مطابق شکل ۲، به میزان MTF حاصل به ترتیب راستای MTF جابه جا شود. الگوی تداخلی و منحنی MTF حاصل به ترتیب مطابق با شکل های ۴ و ۵ خواهد شد از طرف دیگر چنانچه عدسی شماره ی ۲، مطابق شکل ۶ به میزان MTF نسبت به راستای مطابق شکل ۶ به میزان MTF نسبت به راستای محور اپتیکی کج شوده الگوی تداخلی و منحنی MTF حاصل به ترتیب مطابق با شکل های ۷ و ۸ خواهد شد.




شکل ۱، چیدمان اپتیکی عدسیها در سلملهی تصویر برداری



شكل ٢، جلهجا كردن عدسي٢، به ميزان DCY=0.1mm



شكل ۴، الكوى تداخلي حاصل از جلهجا شدن عدسي ٢، به ميزان DCY=0.1mm




DCY=0.1mm منحنی MTF حصل از جلهجا شدن عدسی ۲، به میزان

	ecentrations				
DCX	DCY	0CZ			
0.000000	0.000000	0.000000			
Rotatio	n Angles (deg	rees)	Offset	t of Tilt vert	tex
TLA	TLB	TLC	TOX	TOY	TOZ
0.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Pickup type:	None				
Coordinates:	Local	Tilt and	bend: No		
Coordinate retu					

شكل ۶ كج شدن عدسى ٢، به ميزان 17° TLA=10arcmin=0.17



شكل ٧ الكوى تداخلي، حاصل از كج شدن عدسي ٢ به ميزان ٢٦٥ =TLA=10arcmin=0.17





شکل ۸ منحنی MTF حاصل از کج شدن عدسی ۲، به میزان TLA=10arcmin=0.17°

از شکلهای ۵و ۸ دیده می شود MTF در نتیجه ی جابه جائی عدسی و یا کج شدن آن به میزان جزئی، بسیار کاهش خواهد یافت.

۳-تعیین موقعیتی که در آن جبههموج کروی بر سطح پشتی عدسی منطبق میشود

به منظور تعیین موقعیتی که در آن موقعیت جبههموج کروی بر سطح پشتی عدسی منطبق می شود لازم است ردیایی پر تو صورت پذیرد در شکل ۹ نقطه ی حامر کز انحنای سطح جلوئی، نقطه ی دقطه ی دقطه ی سطح پشتی و نقطه ی د نقطه ی به فاصله ی d، از سطح جلوئی می باشد که اگر کانون عدسی کانونی کننده در آن نقطه قرار گیرد، جبههموج کروی ساطع شده از آن بر سطح پشتی منطبق خواهد بود.





شکل $^{
m P}$. تصویر یک عدسی و ردیلی پر تو در آن به منظور اطباق جبههموج کروی بر سطح پشتی برای زاویهی تابش i داریم:

$$i = \theta_1 + \theta_2$$

زاویه ی شکست r از رابطه ی زیر حاصل خواهد شد:

$$r = \theta_3 + \theta_2$$

برای زوایای θ_3 و θ_2 ، θ_1 داریم:

$$\theta_1 = \frac{y_1}{d}, \qquad \theta_2 = \frac{y_1}{R_1}, \qquad \theta_3 = \frac{y_2}{R_2}$$

برای y_2 داریم:

$$y_2 = \frac{y_1 R_2}{R_2 - t}$$

از رابطهی اسنل داریم:

$$i = nr$$

 $\theta_1 + \theta_2 = n(\theta_2 + \theta_3)$

با جایگذاری از روابط بالا داریم:

$$\frac{y_1}{d} + \frac{y_1}{R_1} = n \left(\frac{y_1}{R_1} + \frac{y_2}{R_2} \right)$$

$$\frac{y_1}{d} + \frac{y_1}{R_1} = n \left(\frac{y_1}{R_1} + \frac{y_1 R_2}{R_2 (R_2 - t)} \right)$$


و در نهایت برای فاصلهی d داریم:

$$d = \frac{R_1(R_2 - t)}{nR_1 + (n-1)(R_2 - t)}$$

بنابراین چنانچه کلون عدسی کانونی کننده به اندازهی فاصلهی d از راس سطح جلوئی دور شوده جبههموج کروی ساطع شده از آن، بر سطح پشتی منطبق خواهد شد.

4-نتایج تجربی

به منظور تنظیم دقیق هممرکزی و همراستائی عدسیها در یک سامانه ی تصویربرداری، لازم است از یک اتوکلیماتور، همراه با یک عدسی کانونی کننده استفاده شود. نمای شماتیک یک اتوکلیماتور در شکل ۱۰ دیده می شود.






شکل ۱۱، خروج جبههموج کروی از اتوکلیماتور با قرار دادن عدسی شیئی در برابر آن با جابه جا کردن عدسی شیع در راستای محور اپتیکی و منطبق کردن جبههموج کروی بر سطح بالائی هر عدسی، تصویری از الگوی رتیکل اتوکلیماتور، در کانون آن تشکیل خواهد شد. با جابه جا کردن عدسی مورد آزمون در صفحهی عمود بر محور اپتیکی، این تصویر نیز جابهجا و به مرکز کانون منتقل و هممرکزی تنظیم خواهد شد. پس از تنظیم هممرکزی، لازم است همراستائی عدسى مورد أزمون نيز تنظيم شود به اين منظور لازم است عدسى كانونى كننده در راستای محور اتوکلیماتور به گونهای جابه جا شود که جبههموج کروی پس از وارد شدن به عدسی مورد آزمون، بر سطح کروی پشتی آن منطبق و از آن بازتاب شود. با انجام این کار تصویر دیگری از الگوی رتیکل اتو کلیماتور، در کانون آن تشکیل خواهد شد. با تغییر راستای عدسی مورد آزمون، این تصویر نیز جابهجا و به مركز كانون منتقل خواهد شد. لازم است با جابه جاكردن عدسي كانوني كننده در راستای محور اپتیکی و بازتاب متوالی جبههموج کروی از سطوح بالاثی و پشتی، از تنظیم همزمان هممرکزی و همراستائی عدسی اطمینان حاصل شود تنظیم هممرکزی و همراستائی به روش بالا، برای تمامی عدسیهای یک سامانهی تصویر برداری انجام و سامانهی تصویر برداری با دقت بسیار بالا مونتاژ خواهد شد. چنانچه هر عدسی با دقت داخل مونت خود مونتاژ شود ولی روش تنظیم هممرکزی و همراستائی بالا اجرا نشود، سلمانه ی اپتیکی با کیفیت نه چندان مطلوب، مونتاژ خواهد شد که الگوی تداخلی و جبهه مموج حاصل، در شکلهای ۱۲ و ۱۳ دیده می شود در شکل ۱۴ منحنی MTF برای سلمانهای که در آن تنظیمات هممر کزی و همراستائی انجام نشده است، با منحنی MTF سامانهی محدود به پراش مقایسه شده است.



شکل۱۱۲گوی تداخلی حاصل از آزمون MTF بر روی سلمله قبل از لجام تنظیمات




شکل۱۳، نمایش تغییر شکل جبههموج در نتیجهی عبور از سلمله، حداکثر ناهمواری ها در جبههموج برابر با PV=230

با توجه به شکل ۱۲، پارامتر PV که بیانگر بیشینهی ناهموارهی ها در الگوی


توجه به این نکته ضروریست که در روش جدید، نسبت به روش مرجع [2]، نیازی به طراحی و ساخت فیکسچرهای دقیق مکانیکی، به منظور مونتاژ کردن دقیق هر عدسی داخل مونت نگهدارنده ی خود نمی باشد.



شکل ۱۸، الگوی تداخلی حاصل از آزمون MTF بر روی سامله پس از انجام تنظیمات به روش حدید



شکل ۱۹، نمایش ناهمواری جبهموج در نتیجهی عبور از سامله پس از اجام تنظیمات به روش جدید حداکثر ناهمواری ها برابر با PV=0.41 م پاشد.



شکل ۲۰ مقایسه ی منحنی MTF در سلمانه ی که به روش جدید تنظیم شده است، با منحنی MTF سلمانه که به روش [2] تنظیم شده است منحنی MTF سلمانه قبل از لجام تنظیمات و منحنی MTF سلمانه ی محدود به پراث

۵-نتیجهگیری


در مونتاژ سلمانههای اپتیکی دقیق، صرفاً مونتاژ عدسیها با دقت از مرتبه ی صدم میلیمتر، که در مکلیک دقت بسیار بالاثی می باشد، تضمین کننده ی کیفیت تصویر در سلمانه ی تصویر برداری نخواهد بود، بلکه به منظور رسیدن به کیفیت تصویر مطلوب، لازم است با استفاده از تجهیزات دقیق اپتیکی، نظیر اتو کلیماتورها، نسبت به انجام تنظیمات دقیق همراستائی و هممر کزی عدسیها و مونتاژ بسیار دقیق سلمانه اقدام شود در این مقاله روشی کسب شده است که با استفاده از آن بدون نیاز به طراحی و ساخت مونتها و فیکسچرهای مکانیکی بسیار دقیق، با بازتاب جبههموج کروی از سطوح هر عدسی، هممر کزی و همراستائی عدسیها تنظیم و سلمانه ی تصویر برداری با کیفیت تصویر بسیار بالا حاصل خواهد شد

مراجع

 Paul R. Yoder Jr., Mounting Optics in Optical Instruments, SPIE, 2008

[2] مسعود مردانی و همکاران، طراحی و اجرای روش دقیق تنظیم هم محوری و همر کزی عدسی ها در یک سامانه ی تصویر برداری به منظور بهبود کیفیت تصویر، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران،


[3] Oslo Optics Software for Layout and Optimization, 2009, Lambda Research Corporation




شکل ۱۴، منحنی MTF در سلمله قبل از انجام تنظیمات همهموری و همهمرکزی تداخلی حاصل از آزمون MTF می باشد، برابر با 9V=2.30 و پارامتر RMS=0.39 دیدانگر انحراف استاندارد ناهمواری ها می باشد، برابر با 90.39 اندازه گیری شده است. در صورتی که همهمرکزی و همراستائی در عدسی ها به روش پیشنهادی در مرجع [2] اصلاح شوده الگوی تداخلی و ناهمواری جبههموج، در سلمانهی تصویر برداری حاصل، در شکل های ۱۵ و ۱۶ دیده می شود. در شکل ۱۸ و ۱۶ دیده می شود. در شکل ۱۸ منحنی MTF سامانه، قبل از انجام تنظیمات و منحنی تنظیم شده است، با منحنی MTF سامانه، قبل از انجام تنظیمات و منحنی



شکل۱۰۵ لگوی تداخلی حاصل از آزمون MTF بر روی سلمله پس از لجام تنظیمات به روش ۲۶۱



شکل ۱۶ نمایش ناهمواری جبههموج در نتیجهی عبور از سامانه، پس از انجام تنظیمات به روش [2] حداکثر ناهمواری ها برار با PV=0.78 می باشد



شکل ۱۷، مقایسه ی نمودار MTF در سلمله ای که به روش [2] تنظیم شده است با منحنی MTF سلمله قبل از انجام تنظیمات و منحنی MTF سلمله ی محدود به پراش

در صورتی که همهر کزی و همراستائی در عدسیها به روشی که در این مقاله به آن پرداخته شده است تنظیم شود. الگوی تداخلی و ناهمواری جبههموج حاصل، در شکل ۲۰، منحنی MTF در سامانهای که به روش جدید تنظیم شده است، با منحنی MTF همان سامانه که به به روش جدید تنظیم شده است، با منحنی MTF همان سامانه که به به روش [2] تنظیم شده است، منحنی MTF سامانه قبل از انجام تنظیمات و منحنی MTF سامانهی محدود به پراش، مقایسه شده است همانگونه که از این نتایج آزمون دیده می شود، در روش جدید نسبت به روش مرجع [2]، پارامتر PV ز 0.079 به ایاب اجرای روش جدید، کیفیت تصویر در سامانهی است، به این ترتیب با اجرای روش جدید، کیفیت تصویر در سامانهی تصویر داری نسبت به روش مرجع [2]، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است، تصویر داری نسبت به روش مرجع [2]، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است،